

RILEVA TUTTI I  
MOVIMENTI PER  
MAGGIORE SICUREZZA  
E TRANQUILLITÀ

# Rilevatore di Movimento con sensore crepuscolare – interno

HmIP-SMI

Con il sistema intelligente di questo rilevatore di movimento nemmeno una mossa passerà inosservata: il sensore sorveglia l'interno della casa e se rileva un movimento attiva subito un allarme oppure accende automaticamente le luci.



homematic <sup>IP</sup>

La casa intelligente che avete sempre sognato.

## TUTTO SOTTO CONTROLLO

L'applicazione Homematic IP App consente di visualizzare una panoramica aggiornata del sistema Smart Home per sentirsi sicuri anche quando si sta fuori casa. Se rileva dei movimenti con una modalità di protezione attivata, il sistema invia immediatamente una notifica push sullo smartphone e mostra un allarme nell'app. Abbinando questo sensore a un dispositivo Homematic IP Sirena d'Allarme (ad es. HmIP-ASIR-2) si può rendere la casa ancora più sicura perché immediatamente si attiva un allarme molto potente. Inoltre, l'app Homematic IP avverte l'utente anche se l'apparecchio viene smontato.



Per il funzionamento è necessario il collegamento a uno dei seguenti sistemi:

- Homematic IP Access Point con applicazione gratuita per smartphone e servizio Cloud gratis
- sistemi abbinati di fornitori terzi

## DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V
Corrente assorbita	40 mA
Durata batterie	3 anni (tip.)
Raggio di azione	12 m
Angolo di copertura	105°
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra 5 e 35 °C
Dimensioni (L x A x P)	52 x 65 x 34 mm
Peso	85 g (comprese batterie)
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	280 m

## COMANDO INTELLIGENTE DELLE LUCI

Se viene rilevato un movimento, le luci si accendono automaticamente e restano accese per la durata selezionata. Grazie al sensore crepuscolare integrato è possibile definire singolarmente il valore di luminosità per l'attivazione delle luci. Tramite l'applicazione Homematic IP App si possono personalizzare sia il valore di luminosità, sia la durata di attivazione delle luci.

## MOLTO POTENTE

Il potente sensore ha un raggio di azione fino a 12 metri e un angolo di copertura che arriva a 105° per rilevare immediatamente i movimenti e offrire un monitoraggio accurato e intelligente nel sistema Smart Home.

## PICCOLO E COMPATTO

Grazie all'alloggiamento compatto questo apparecchio è perfetto per l'uso negli ambienti interni. Per il montaggio sono possibili diverse soluzioni: a parete, a soffitto o negli angoli. La base di appoggio inclusa nella fornitura consente di installare il rilevatore di movimento in un punto qualsiasi nel sistema Smart Home.

## A PROVA DI GUASTO E AFFIDABILE

Grazie alla comunicazione diretta tra gli apparecchi l'allarme viene attivato anche se non è attiva la connessione internet/al Cloud. Gli altri dispositivi restano attivi anche se l'Access Point viene manomesso o distrutto, ad es. da uno scassinatore.

## DATI PRODOTTO

Codice articolo	142722A0
Codice EAN	4047976427222
Sigla	HmIP-SMI
Unità di imballaggio	90
Dimensioni imballaggio	122 x 112 x 48 mm
Peso, imballaggio compreso	177,5 g

## FORNITURA

Homematic IP Rilevatore di Movimento con sensore crepuscolare – interno  
 Supporto a parete  
 Base di appoggio  
 Materiale di montaggio  
 2 batterie LR6/mignon/AA da 1,5 V  
 Istruzioni per l'uso