

DÉTECTE TOUT
MOUVEMENT POUR
PLUS DE SÉCURITÉ
ET DE CONFORT

Détecteur de mouvement avec capteur crépusculaire – intérieur

HmlP-SMI

Rien n'échappe au détecteur de mouvement intelligent : le capteur surveille l'intérieur de la maison et déclenche immédiatement une alarme ou allume automatiquement l'éclairage dès lors qu'il détecte un mouvement.



homematic ^{IP}

Une maison intelligente. Simple et séduisante.

GARDEZ LE CONTRÔLE

L'application Homematic IP permet de contrôler en permanence l'état de l'ensemble du système Smart Home, pour que l'utilisateur ait l'esprit tranquille même s'il n'est pas chez lui. Si le dispositif détecte un mouvement et que le mode de protection est activé, une notification Push est instantanément envoyée sur le smartphone et une alarme s'affiche dans l'application. Lorsque l'appareil est associé à une Homematic IP Sirène d'alarme (ex. : HmIP-ASIR-2), un puissant signal sonore se déclenche immédiatement pour un intérieur toujours mieux protégé. Un avertissement s'affiche en outre dans l'application Homematic IP en cas de tentative de démontage du dispositif.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Courant absorbé	40 mA
Durée de vie des piles	3 ans (typ.)
Distance de détection	12 m
Angle de détection	105°
Type de protection	IP20
Température ambiante	5 à 35 °C
Dimensions (l x H x P)	52 x 65 x 34 mm
Poids	85 g (piles comprises)
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	280 m

COMMANDE INTELLIGENTE DE L'ÉCLAIRAGE

Lorsqu'un mouvement est détecté, l'éclairage s'allume pendant la durée prédéfinie. Le capteur crépusculaire intégré permet à l'utilisateur de définir le niveau de luminosité à partir duquel déclencher l'éclairage. La configuration de l'intensité et de la durée d'éclairage se règle sur l'application Homematic IP.

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES

Avec une distance de détection de 12 m et un angle de détection de 105°, le très performant capteur détecte les mouvements immédiatement et assure ainsi une surveillance efficace et intelligente au sein du système Smart Home.

UN SYSTÈME COMPACT

La petite taille du boîtier de l'appareil rend ce dernier parfaitement adapté à une utilisation en intérieur. Il peut être fixé au choix sur un mur, un plafond ou dans un angle. Le pied fourni permet à l'utilisateur de positionner le détecteur de mouvement en n'importe quel point du système Smart Home.

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE ET EFFICACITÉ

La communication directe entre les appareils permet à l'alarme de se déclencher même en cas de panne Internet ou d'indisponibilité du cloud. Même en cas de dysfonctionnement des Access Points (intrusion), les autres appareils restent fonctionnels.

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	142722A0
Code EAN	4047976427222
Désignation synthétique	HmIP-SMI
Unité de conditionnement	90
Dimensions emballé	122 x 112 x 48 mm
Poids total	177,5 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Détecteur de mouvement avec capteur crépusculaire – intérieur
Support mural
Pied
Matériel de montage
Piles 1,5 V LR6/Mignon/AA (x 2)
Mode d'emploi